

# Videokonferanse

## Adresser til videokonferanse-enheten vår er:

Nettverksadresse (IP / e-post adresse): 19010@oppland.org

ISDN nr: 61279270 - angi 19010 og avslutt med #

## For å ta i bruk videokonferanse-enheten.

### For å starte:

- **Trykk på Connect** (grønn rund knapp på fjernkontrollen) for å ringe/koble opp. Angi så nettadresse (IP / e-post adresse), ISDN nr. eller tlf.nr., ettersom hvilke adresse den du skal ringe opp har. **Har du skrevet feil**, så slett med knappen merket Delete.

.....eller.....

- **Trykk på Directory** (grå knapp med bok på fjernkontrollen) for å ringe/koble opp fra kortnummerlisten. Trykk på ”ned pil”, og trykk ok når du står på [My Contacts]. Velg fra listen ved å trykke pil ned/opp. Når riktig nummer er adresse er markert, trykk Connect for å ringe.

### For å avslutte:

- Trykk på Disconnect (**rød** rund knapp på fjernkontrollen)

### Andre ting:

- **er lyden for svak/høy**: juster den med puss eller minus tasten.

- **husk å slå av mute knappen** (rund knapp merket med et symbol med en skråstrek over). Denne knappen kan dere bruke dersom dere ønsker å konferere ”internt” under en videosamtale, da hører ikke de på andre siden hva som sies.

## ALLE som skal ringe inn / koble opp oss:

**Via nettverksadresse (IP / e-post adresse):**

19010@oppland.org

eller

**via ISDN:**

61279270 - angi 19010 og avslutt med #

## Når VI skal ringe ut / koble opp andre:

**via ISDN:**

slå 0 foran ISDN-nr

**Via nettverksadresse (IP / e-post adresse):**

f.eks. [19010@oppland.org](mailto:19010@oppland.org)

eller

**for eksempel:** 158.149.3.130

**HUSK:** - sjekk at Nett står til LAN.

(når du trykker Connect ser du Nett: LAN under **gul** strek)

**Når vi skal ringe / koble opp til enhetene i OFK-lokasjonene som er definert i OFK-videonettet:**

Bruk kortnummerlisten (Directory – grå knapp, der disse er definert.)

**For å bytte mellom bokstaver og tall:** Trykk # på fjernkontrollen i et sekund til det blinker, - du vil da kunne se i hvitt nummerfelt at det enten står ABC eller 123 i høyre hjørne, - dette indikerer om du har valgt å skrive tall eller bokstaver.

**For å få . (punktum):** Hold nede tast merket # et sekund til det blinker, du kan nå skrive bokstaver med fjernkontrollen,  
- trykk så til du finner punktum under tast merket \*

**For å få @:** Hold nede tast merket # et sekund til det blinker, - du kan nå skrive bokstaver med fjernkontrollen.  
- trykk så til du finner @ under tast merket 1

Når VI skal bruke  
videoenheten til telefonkonferanse:  
slå **1** foran telefonnummer

**HUSK:** - sjekk at Nett står til LAN.  
(når du trykker Connect ser du Nett: LAN under **gul** strek)

=====

## Bruk Videokonferanse-enheten som høyttalende telefon. Telefonkonferanse

1. Trykk "Connect". (**grønn** knapp med telefonrør)
2. Slå "1" (en), og det telefonnummeret du vil ringe opp
  - a. Eksempel 199548486
3. Trykk "Connect"
4. Gjenta samme prosedyre for neste telefonnummer som skal kobles opp
5. Tre eksterne kan kobles opp samtidig i konferansen